

CASAMBI styrning DALI, CCT/TW



CCT

Artikel nr: **AG2027** - Inbyggnad hus
AG2028 - Class II hus

Matning: 220-240V

Radio signal: 2,4..2,483GHz 4dBm

Signal utgång: DALI, max 7 mA, kortslutnings skydd

- Lätt manövrerat gränssnitt för kontroll av LED-styrenhet med DALI-signal via smartphone eller surfplatta (Apple, Android) via Casambi app

- Skickar till DALI-adresserna: 0, 1, 2, 3

Adressändringar är inte möjliga via app. Enheter måste ha dessa adresser förinställda.

Belysningspartner

- Gratis app från CASAMBI (Apple / Android):
 - # Ljuskontrol (färg / dimnivå)
 - # Konfiguration av armaturer och armaturers nätverk
 - # skapande av scener och animationer (färggradient)
 - # Automatisk upptäckt av nya enheter
 - # Intelligent timer och galleri funktion
 - # Skyddsinställningar för ditt armaturens nätverk (bara jag med lösenord, ..)
 - Du kan konfigurera en gateway men det är inte nödvändigt
 - Integrerad antenn (dra grå märkning, täck inte med metallfodral)
 - I monteringshuset eller i klass II-huset
 - Kan också styras via strömbrytare eller väggbrytare RWBT Xpress och RW ... EBT
- Apple watch-kompatibel

